

DZB-10B系列保持中间继电器

1 适用范围

DZB-10B系列保持中间继电器用于直流操作的各种保护和自动控制线路中作为辅助继电器。以增加接点的数量和接点的容量。

DZB-11B、12B、13B 为电压启动, 电流保持的中间继电器; DZB-14B为电流启动, 电压保持的中间继电器。

DZB-15B为电压启动, 电流保持; 或者为电流启动, 电压保持的中间继电器。

2 主要技术参数

2.1 继电器的规格

型号	额定值		保持绕组类型及数量		触点形式及数量(付)		
	动作值	保持值	电流	电压	动合	动断	转换
DZB-11B	24、48、110、220V	0.25、0.5、1、2、4A	3		3		3
DZB-12B			3		6		
DZB-13B			1	1	3		3
DZB-14B	0.25、0.5、1、2、4V	24、48、110、220V		1	3		3
DZB-15B	0.25、0.5、1、2、4V	24、48、110、220V			3		3
	24、48、110、220V	0.25、0.5、1、2、4A	1		3		3

2.2 动作值:

电压型继电器动作值为30-70%额定电压。

电流型继电器的动作值为不大于80%的额定电流值。

2.3 保持值:

2.3.1 具有电流保持绕组的继电器, 其保持电流不大于80%额定保持值。

2.3.2 具有电压保持绕组的继电器, 其保持电压不大于70%额定保持值。

2.4 返回值: 继电器的返回值应不小于额定值的3%。

2.5 动作时间: 当输入激励量为额定值时, 动作时间不大于45ms。

2.6 返回时间: 当输入激励量由额定值降至零时, 断开保持绕组。其返回时间不大于60ms。

3 外形及安装尺寸

