

DZ-50、60系列中间继电器



1 适用范围

DZ-50、60系列中间继电器为电磁式中间继电器。它在自动控制线路中, 作为扩大控制范围和提高接触能力之用。其中DZ-50为板前结构, 60系列为插入式结构。


2 主要技术参数

电流种类	型号		额定电压(V)	触点形式	动作电压(V)	功率消耗		触点容量		外形尺寸(mm)	重量(kg)
	板前接线	插拔式				交流(VA)	直流(W)	直流(W)	交流(VA)		
直流	DZ-51	DZ-61	380、220	四动合；	不大于75% 额定电压	6.5	5	50	500	DZ-50	不大于0.55
	DZ-53		127、110、	四动断；						115×54×133	
交流	DZ-52	DZ-62	60、48、36、	二动合；	不大于85% 额定电压					DZ-60	
	DZ-54		24、12、6	二动断； 二转换；						81.5×41.5×138	

3 外形及安装尺寸



DZ-51, 52屏面开孔图



DZ-60屏面开孔图

