



户外高压隔离开关 ▶▶▶

GW8、GW13系列中性点隔离开关



概述

GW8、GW13系列中性点隔离开关，是交流50Hz户外装置，供在无负荷情况下，分、合变压器中性点联线之用。

GW8-35，60，110G/400型用CS8-1手力操动机构操作；GW13-35，63，110/630型用电动机操动机构或CS17-G型手力操动机构操作。


技术参数

型号	额定电压 kV	最高电压 kV	额定电流 A	动稳定电流 (峰值) kA	热稳定电流 kA-S	爬电距离 mm	接线端额定 静拉力 N	重量 kg
GW8-35G(W)	35	40.5	400	20	8-4	普通625 防污875	500	~80
GW8-60G(W)	63	69				普通1100 防污1600		~100
GW8-110G(W)	110	126				普通1870 防污2750	750	~120
GW13-35(W)	35	40.5	630	55	16-4	普通625 防污875	500	~125
GW13-63(W)	63	69				普通1100 防污1600		~233
GW13-110(W)	110	126				普通1870 防污2750	750	~244



CS8-1型手力操动机构外形尺寸图


GW8、GW13系列中性点隔离开关



GW8-35、60、110(W)/400型中性点隔离开关

型号	H	R
GW8-35(W)	1106	320
GW8-63(W)	1416	670
GW8-110(W)	1846	1050

- 1、CS8-1型手力操动机构
- 2、连接杆，用户视装配需要调整(两侧为M16螺纹)
- 3、中性点隔离开关



GW13-35, 63, 110(W)/630型中性点隔离开关

- 1、CS17-G手柄操作机构
- 2、导电带
- 3、棒式支柱绝缘子
- 4、导电杆
- 5、触头
- 6、接线夹（铜质、接线孔由用户按需要自钻）
- 7、接线座
- 8、棒式支柱绝缘子
- 9、接套
- 10、水煤气管（用户自备）
- 11、电动机操动机构
- 12、支架
- 13、底座



抚顺华岳电气制造有限公司

Fushun Huayue Electric Production Co., Ltd.

地址：辽宁省抚顺市新抚区礼泉路2号

邮编：113008

电话：86-413-2439988 8235578

传真：86-413-2423906 8235578

网址：<http://www.fepw.net>

电子邮箱：info@fepw.net